

I-7188E3 / D

Controlador Embebido Internet/Ethernet
RS-232/485/422 10BASE-T / TCP/IP
4+4 DIO



Adquisición de Datos

Controlador basado en 80188-40

Equipos de Medida y Control, S.L.

I-7560
Módulo Convertidor de UB a RS-232



Opcional



Introducción

El I-7188EX se enfoca a usos de Control Integrado y la Serie I-7188EN a comunicaciones. Según el Firmware y el Programa que integre, se puede usar como:

- Convertidor Ethernet a RS232/422/485. La mayoría de dispositivos RS-232/422/485 no soportan el direccionamiento. La serie I-7188EN puede asignar una dirección única a cualquier dispositivo RS-232 instalado en la red Ethernet. El PC puede enviar una orden a la red Ethernet con la dirección del dispositivo, el I-7188EN de destino quitará la dirección y pasará la orden a su dispositivo local RS-232. La respuesta de este dispositivo local RS-232 será pasada al PC por el I-7188EN.
- Servidor de Dispositivos Ethernet a RS-232 permite que la red acepte cualquier dispositivo que disponga de un puerto de comunicación Serie y con las ventajas de la independencia del Sistema Operativo y del Protocolo, el pequeño tamaño y la flexibilidad, son capaces de satisfacer la exigencia de cualquier uso en la red. Muchos dispositivos no tienen puertos de red y nuestros Controladores les permiten conectarse.
- Controlador Ethernet/Internet integrado. Excepto en El Reloj de Tiempo Real (RTC), el hardware y el software del I-7188EN son similares a los del I-7188EX. El usuario puede usar bibliotecas bien desarrolladas y programas de demostración para implementar un Controlador de Internet/Ethernet



Características Técnicas

Haga click en: www.emc.es

- CPU/Procesador: AMD 80188-40 embebido o compatible.
- Sistema Operativo: MiniOS7 (Similar al DOS).
- Controlador Ethernet 10BASE-T: Compatible NE2000. Conector RJ-45. Opcionalmente descarga de software desde PC.
- TCP/IP integrado: (TCP, UDP, IP, ICMP, ARP).
- Único Número de Serie del hardware de 64 bit en su interior.
- Software actualizable, configuración remota, diagnósticos.
- Controlador COM: Soporta interrupciones y buffer de entrada de 1K QUEUE.
- Puertos COM:
 - COM1: RS-232 TXD,RXD,RTS,CTS,GND es el que se usa para cargar el software desde el PC.
 - COM2: RS-485 D1+,D1, Autosintonizador ASIC (Self Tuner).
 - COM3: RS-422/485 TXD+,TXD-, RXD+, RXD-.
- SRAM: 256K.
- FLASH: 512K: Borra en bloques de 64K. Dispone de 100.000 ciclos de Escritura/Borrado.
- EEPROM 2048 Bytes: 8 Bloques de 256 Bytes. Retención de datos > 100 Años. 1.000.000 ciclos de Escritura/Borrado
- Display opcional: Display de 7 Segmentos Opcional (I-7188E3D).
- WatchDog Timer: Provee de Tolerancia a Fallos.
- 3 Entradas Digitales: Nivel lógico bajo: 0~1V. Nivel lógico alto: 3.5~30V (-20~70°C), 3.5V~25V (-20~75°C).
- 3 Salidas Digitales: en colector abierto, 30V max, 100mA.
- Alimentación: 10~30VDC no regulada.
- Consumo/Peso: 2.0W el I-7188E3; 3.0W el I-7188E3D / 200g.
- Dimensiones: 123 x 72 x 33 mm.
- Fuentes de Alimentación:
 - PWR-24/110: Adaptador de alimentación de red 110VAC, 60Hz a 24VDC, 3.6W
 - PWR-24/220: Adaptador de alimentación de red 220VAC, 50Hz a 24VDC, 3.6W
 - DIN-KA52F: Fuente de Alimentación para Panel o Rail DIN. 1.05 Amperios: Entrada: 100~250VAC; Salida: ± 24VDC.
 - ACE-540A/DIN-540A: Fuente de Alimentación para Panel o Rail DIN 48W, 2 Amperios. Entrada: 85~264VAC 47-63Hz. Salida: 24VDC.
- Temperatura/Humedad de funcionamiento: -25 ~75°C / 0~90%.

MODELO DESCRIPCION

I-7188E3D	256K SRAM, Display, MiniOS7, utilidad de descarga, cable de descarga y manual.
I-7188E3	256K SRAM, MiniOS7, utilidad de descarga, cable de descarga y manual.